

Руководство по подключению BSP-NVR по P2P для IOS и Android



Для использования технологии P2P с NVR торговой марки BSPSECURITY необходимо выполнить несколько простых действий.

Скачайте приложение AEeye на свое устройство, с Play Market если у Bac Android или с AppStore если у Bac IOS.

		52 % _	
		Û	
AEeye RenLi He>	1+		
	ЗАГР	УЗИТЬ	
Отзывы	Пох	Похожие	
AEeye Meye Tech Инстр Э	рументы т Добави	ть в список желани	
E36 Real time #	Mic © 5.31 monitoring ③		
(A	ø	Playback	
(vit here)	010	Device Manager	
œ	C	A Message center	
	-		
		Media Files	
	(9) (16)	Media Files	
	AEeye RenLi He > OT3biBbi AEeye Meye Tech ident Be Stational Control (Control (Cont	АЕеуе 4+ RenLi He> ЗАГР Отзывы Пох АЕеуе Меуе Тесћ Инструменты Э С Теаблект С С С С	

Далее выбираем Device Manager.





После чего необходимо в приложении просканировать QR код с видеорегистратора. Он находиться на задней части устройства.





Указываем Имя (Alias), umid (Device ID, его можно просканировать через QR сканер или переписать вручную со стикера устройства), Password (пароль заданный устройству, по умолчанию без пароля). Так же необходимо выбрать канальность устройства. Нажимаем сохранить.

	ⓒ 🕌 16%	13:48
Add Device Q		
Alias :	Device 01	
Add P2P dev	vice Add direct	device
UMID:		
User ID:	admin	
Password:		
1 4	8 16 24 32	
Save		



Выбираем нужный канал, для отображения онлайн видео потока.



В нижней части экрана можно кнопками можно выбрать использования: сделать снепшот с выбранного канала, записать видео, открыть интерфейс управления поворотной камерой, развернуть камеру во весь экран.

Если в регистратор установлен HDD то во вкладке Playback можно посмотреть архив записи с выбранного канала.





P.S.: Для использования P2P необходимо, чтобы видеорегистратор находился в локальной сети, где есть интернет.